

ARTIKEL NR. 4343-2

**DOTLUX NOTSTROM-AKKU-KIT NOTLICHTBAUSTEIN 5W 10-90V Selbsttest Konstantleistung (3h)
für konstantstrombetriebene LED-Leuchten LiFePO4 6,4V**



zur Artikelseite

- Bei Stromausfall sorgt das Kit für eine Notbeleuchtung von konstantstrom-betriebenen LED-Leuchten, welche dann durch den internen Akku versorgt werden
- Bei ausgeschaltetem Licht und Ausfall des Netzstroms startet ebenfalls der Notstrombetrieb
- Das Notstrombetrieb-AKKU-KIT ist vor allem zum Nachrüsten von z.B. Lichtbandsystemen aus dem DOTLUX-Sortiment ausgelegt z.B. linearen Leuchten
- Universal einsetzbar für alle LED Leuchten mit externen Vorschaltgeräten mit einer Betriebsspannung von 10-90 V DC.
- Dem Notstrombetrieb-AKKU-KIT liegen eine Betriebsstatus-LED mit Einbaufassung und ein Testschalter für eine externe Montage bei
- Das AKKU-KIT ersetzt nicht das Netzteil der LED Leuchte. Das AKKU-KIT muss zusätzlich zum Netzteil bestellt werden.
- Automatische Selbsttestfunktion
- Temperaturbeständig von -20 bis +55°C

NACHFOLGEARTIKEL	-
VORGÄNGERARTIKEL	4343-1
GEWICHT IN KG	0.28
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	5

ABMESSUNGEN

Breite: 30mm
Höhe: 21mm
Länge: 158mm

EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 AC
AKKULAUFZEIT	3h
SCHUTZKLASSE	II
NOTLICHTTAUGLICH	Ja
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	10-90
GARANTIE IN JAHREN	3
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	10-90
AUTOMATISCHER SELBSTTEST	automatischer Selbsttest
GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Ja
LEUCHTMITTEL	-
BEG FÖRDERUNG	Nein
ELDAS-NR.	927000003
ABMESSUNG LÄNGE IN MM	158
DURCHMESSER IN MM	0
ABMESSUNGEN BREITE MM	30
ABMESSUNGEN HÖHE MM	21